

Вопрос:

Какие символы можно использовать в учетной записи DGS-1210/ME и DGS-1210/FL

Ответ:

Для создания учетной записи используется команда:

create account [уровень доступа] [имя_пользователя]

Чтобы создать учетную запись администратора, введите:

```
create account admin admin
```

Укажите и подтвердите пароль:

```
Enter a case-sensitive new password:*****
```

```
Enter the new password again for confirmation:*****
```

Длина имени пользователя должна быть от 1 до 15 символов, пароля – от 0 до 15 символов.

Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.

Для ввода имени пользователя и пароля разрешено использовать следующие символы:

- Заглавные латинские буквы: от А до Z
- Строчные латинские буквы: от а до z
- Цифры от 0 до 9
- Специальные символы:

Разрешенные символы	
-	*
!	+
\$,
%	-
(=
)	@

При создании учетной записи нельзя использовать следующие символы:

Недопустимые символы	
Пробел	< >
"	{ }
#	[]
&	\
'	^
.	?
/	
:	~
;	`